




BEST.NR.
JP-61

KOMPLETT MED
PT100 plasmabrännare, återledarkabel & klämma



- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1 Digital display | 4 Amp-reglage |
| 2 Varningsindikator | 5 2T/4T-indikator |
| 3 Tryckmätare | 6 Luft/gas-test |

NYCKELFUNKTIONER

- IGBT-inverter
- Lätt och bärbar med robust design
- Variabel skärkontroll
- Ej HF-tändning
- LED-display
- CNC-anslutning för automation
- Inkluderar PT100 6m plasma-brännare
- AVR-generatorvänlig

SVETS & VERKTYGSGROSSISTEN SINCE 1987

Nya Jasic Pro Plasma Cut 60 är en avancerad inverter utrustad med den senaste IGBT-tekniken. Denna tekniskt avancerade plasmainverter är extremt användarvänlig och erbjuder tillförlitlig skärprestanda. Maskinen ger variabel skärkontroll som gör det möjligt för operatören att producera exakta, jämna snitt.

TEKNISKA DATA

Ingångsspänning	AC 400V - 50/60 Hz
Säkring (A)	9.5
Ineffekt (kVA)	10.8
Strömområde (A)	20 - 60
Intermittens @ 40°C	60A @ 40%
Skärkapacitet (kvalitetssnitt)	20 mm
Skärkapacitet (skrotsnitt)	25 mm
Effekt (%)	85
Effektfaktor	0.9
Skydds-/isoleringsklass	IP21S/F
Tryckluftsbbehov	200 Ltr/Min @ 5 Bar (73 psi)
Mått (LxBxH mm)	555 x 210 x 415
Vikt (Kg)	14.5

TILLBEHÖR

Beställningskod	Beskrivning
* 775006	Återledarkabel & klämma
* 09721/LG	PT-100 plasmabrännare 6mtr c/w centralkontakt
09726/LG	PT-100 plasmabrännare 12mtr c/w centralkontakt
* 09700	PT-100 brännarnacke
* 51190.41	O-ring
* 09700.48	Kylrör
* 09705	Handtag c/w switch
* 52556	Elektrod

Beställningskod	Beskrivning
60025	Gasfördelare 30-70amp
* 60026	Gasfördelare 80-120amp & mejsling
51245.09	Dysa 0.9 30-40amp Back Striking
51246.10	Dysa 1.0 40-50amp Back Striking
* 51246.11	Dysa 1.1 50-60amp Back Striking
60500	Ytterkäpa 30-70amp
* 60501	Ytterkäpa 80-120amp
* 60444	Dubbelspetsad distans (används med 51246 och 51248)